

1 Elenco degli invertitori compatibili

1.1 Invertitori compatibili con RESU LV (v7.8)

Tutte le installazioni RESU richiedono un invertitore compatibile.
L'utilizzo di un invertitore non approvato invalida la garanzia fornita da LG Chem.
Vedi le importanti istruzioni per l'installazione e l'uso di RESU LV riportate di seguito.

- 1) Gli invertitori devono funzionare solo On-Grid. **(non off-grid)**
- 2) Per applicazioni On-Grid in cui la modalità di backup può essere talvolta utilizzata, i circuiti di backup e gli invertitori non devono superare le specifiche del limite di corrente della batteria.

Invertitore			Batteria				Nota
Fabbricante	Modello	Versione Software*	RESU3.3 (3kW)	RESU6.5 4.2kW	RESU10 (5kW)	RESU13 (5kW)	
	Sunny Island 3.0M	3.110	○	○	○		*Non può essere utilizzato in modalità Back-up
	Sunny Island 4.4M	1.02.10.R	○	○	○	○	*Non può essere utilizzato in modalità Back-up * Esclusivamente, RESU13 può essere utilizzato in modalità Back-up
	Sunny Island 6.0H		○	○	○	○	
	SH5K SH5K+	SH5K_V11_V1_A SH5K-V13_FW_V13	○	○	○		* Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	SH3K6 SH4K6 SH5K-20	SH3K6-V11_FW_V28 SH4K6-V11_FW_V28 SH5K-20_FW_V57	○	○	○	○	* Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	SK-SU5000E SK-SU3700E SK-SU3000E SK-TL5000E SK-TL3700E SK-TL3000E	Inverter_M V2.15 Charger_28035_M_2.23	○	○	○	○	* Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	ISS1Play 3TL ISS1Play 3 with Transformer	FW : ABH1002_F1 DFW : ABH1003_H D.BOOT : ABH100	○	○	○		* Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	MultiPlus 48/3000/35	CCGX S-v1.72-recover	○	○	○		* Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	GW3048D-ES GW3648D-ES GW5048D-ES	Inverter_M V2.15 Charger_28035_M_2.23	○	○	○		Può essere utilizzato in modalità di backup nella condizione 2) sopra
	GW3048-EM GW3648-EM GW5048-EM	FW : 03034 App : V2.1.6	○	○	○		
	GW3600S-BP GW5000S-BP	FW : 02203 App : V2.1.6		○	○		
	SPMC481 SPMC482	SP Link : 9.4.6220 SW :PF0004.X	○	○	○		*Solamente in modalità Off-Grid

※ Verranno aggiunti invertitori maggiormente compatibili.

* Compatibile solo con le versioni del software sopra menzionate .